

BASES DE MEDICIÓN ACOMETIDA AÉREA

100 AMPERES

BASE PARA WATTHORÍMETRO TRIFÁSICO 7 TERMINALES 100 AMP.

BM-7-100

APLICACIÓN:

Utilizados principalmente para recibir wathhorímetro de C.F.E. en servicios trifásicos residenciales, comerciales y talleres de 100 amp. con acometida aérea 220/127 V. y espacio para interruptor principal, para uso exterior (NEMA 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para wathhorímetro con 7 terminales 100 amp.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14- 1/0 awg.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa para montaje de medidor y para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construido en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Discos removibles de 1 1/4" a 1/2" en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.



DIMENSIONES EN CMS

CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BM-7-100	22.00	37.50	15.00