BASES DE MEDICIÓN
ACOMETIDA AÉREA

100 AMPERES

BASE INTEGRAL DOBLE PARA WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO TIPO QP 5 TERMINALES CON ESPACIO PARA INTERRUPTOR

BMI-52-100

DIMENSIONES EN CMS			
CATÁLOGO	ANCHO	ALTO	FONDO
BMI-52-100	19.50	74.50	9.60

APLICACIÓN:

Utilizada principalmente para recibir watthorímetro de C.F.E. en servicios duplex monofásicos residenciales, comerciales y pequeños talleres con acometida aérea y espacios para colocar 2 interruptores principales 220/127 volts, para uso exterior (Nema 3R).

DESCRIPCIÓN:

- Base para 2 watthorímetros con 5 terminales 100 amp.
- Espacio para dos interruptores de 1 ó 2 polos tipo QO.
- Zapatas de alimentación para conector calibre 14 1/0 AWG.
- Terminales adicionales para conexión a tierra o neutro.
- Tapa de aro para montaje de medidor para colocar sellos de CFE.
- Gabinete Nema 3R construído en lámina rolada en frío calibre 18 pintado con sistema electrostático (probado con 500 horas de cámara salina).
- Provista en la parte superior para instalación de adaptador roscado tipo HUB.
- Se podrán conectar cargas hasta 24 kw 220/127 V. en cada servicio
- Discos removibles de 11/4” a 1/2” en la parte inferior y a los costados.
- Cumple con la especificación GWH00-11 de CFE y tiene certificación UL-MX NOM.